



海神 LED BM-16W 三色溫撥控嵌燈

一. 功能特性：

1. 內附快速接線座。
2. 120Lm/W。
3. 通過 R45145。
4. 好省電、好簡便、好明亮、好環保。
5. 五星級的品質，六星級的感受。
6. 適合場所：公共走道、車庫、地下室、樓梯間、走廊、梯廳。

二. 產品外觀：



三. 產品規格:

■ 安裝注意事項

- ◆ 換燈具時，請先將電源關掉，以免觸電。
- ◆ 請勿安裝於潮濕、高溫、塵埃多或使用化學原料之場所。
- ◆ 使用電源容許變動值，以額定電壓值 $\pm 10\%$ 。
- ◆ 嵌入孔尺寸：燈具直徑減1.5公分。

1. 關閉電箱無熔絲開關
2. 拆下舊款炭燈或開孔



3. 將電源插入快接頭插孔中



4. 確認電源線均已卡住



5. 將兩側耳朵撥起卡入孔內



6. 炭燈放妥當後開啟總電源




7. 更換完成



■ 撥碼調色說明

- ◆ 調撥器位於燈具背面。



- ◆ 安裝時先切換需要的色溫，避免通電時切換色溫而造成燈珠損傷



自然光

黃光

白光



四. 產品規格:

商品名稱	海神 LED BM-16W 三色溫撥控崁燈
消耗功率	100-240V
額定頻率	50/60Hz
額定功率	16W
功率因數	PF0.5
適用光源	LED0.5Wx96PCS
額定色溫	三色可調(白光/黃光/自然光)
開孔尺寸	150mm
燈具尺寸	175*27mm
光通量/光效	1920Lm-2080Lm

五. 視景圖:

■ 燈具使用說明

- ◆ 燈具不得自行修改及變更使用材料及零件。
- ◆ 嚴禁使用電線、鐵絲等細小導體伸入燈具接縫或空腔內，以免觸電發生。
- ◆ 燈具於點燈中或剛熄燈時，溫度尚高建議勿觸碰，以免燙傷。
- ◆ 燈具及光源不得以水或清潔劑直接沖洗。
- ◆ 更換燈具或清潔維修時，必須確認為斷電狀態後進行。
- ◆ 燈具請由專業人員安裝使用，二芯電纜接線：L：火線；N：中性線，按接線標誌正確接線。
- ◆ 屋內用燈具勿使用於屋外。
- ◆ 燈具安裝前，請確認其完整性使得安裝，如有破損或電線破皮等情況，請勿安裝使用。
- ◆ 搬運及安裝時，必須避免撞擊，以致造成燈具損壞，發生危險。
- ◆ 請依標示標籤之電壓配電。
- ◆ 安裝需確實穩固，以防脫落傷人。
- ◆ 不管什麼情況下，燈具都不能被隔熱墊或其它絕緣材料蓋住。

